

Настройка параметров ЛМ

ЧЗ

Настройка параметров ЛМ ЧЗ доступна только пользователям с установленными ролями «Системный администратор Домино» или «Системный администратор торговой кассы». Настройку можно выполнять на одной из касс либо прямо в БД Магазина.

Откройте настройки параметров ЛМ ЧЗ.

Для кассы (RETAIL-POS)

Касса/Справочники/Настройка ЛМ ЧЗ для офлайн-проверки марок

Для магазина (RETAIL-STORE)

Настройка торгового оборудования/Кассы/Настройка торговых касс Домино (POS)/Настройка ЛМ ЧЗ для офлайн-проверки марок.

Параметры настройки задаются отдельно для каждого Структурного подразделения (Магазина) и Организации (ЮЛ). Если настройка выполняется на кассе, то Структурное определяется из параметров Рабочего места. Если настройка выполняется в БД магазина (из RETAIL-STORE), то будет предложен выбор Структурного из списка. Важно! При настройке параметров ЛМ в БД магазина необходимо, чтобы установленный ЛМ был в той же локальной сети, что и рабочее место оператора.

Добавьте карточку с параметрами настройки – укажите Организацию (Юридическое лицо), сетевой адрес ЛМ, его логин и пароль (которые задали при его установке). Сохраните карточку с параметрами ЛМ.

Снова откройте карточку, и выполните «Запросить статус ЛМ ЧЗ». Вы должны получить сообщение «Статус ЛМ: not_configured - "Не инициализирован"». Выполните «Инициализация ЛМ ЧЗ». Время инициализации ЛМ зависит от размера БД, которая скачивается с сайта ЧЗ, и от производительности сети. Дождаться окончания процесса не обязательно. ЛМ будет готов к работе после окончания инициализации.

Если в магазине установлены несколько ЛМ для разных ЮЛ, то повторите настройку параметров и инициализацию для каждого из них.

После ввода параметров ЛМ настройки автоматически рассылаются DOMINO-Exchange по всем кассам магазина. Убедитесь, что параметры загружены всеми кассами, проверив на каждой Касса/Справочники/Настройка ЛМ ЧЗ для офлайн-проверки марок.

Важно! Выполнять настройку и/или инициализацию ЛМ с каждой кассы магазина не

нужно! Система не контролирует уникальность карточек с параметрами настройки. При наличии нескольких карточек для конкретной пары СП и ЮЛ будет выбрана случайная.

Версия #2

Ветрова Любовь создал Mon, Feb 17, 2025 11:05 AM

Ветрова Любовь обновил Mon, Feb 17, 2025 11:07 AM